

## プリンターの使い方 (Mac 版)

1.	プリンタードライバのダウンロード	- 3	-
2.	プリンターの追加	- 4	-

1. プリンタードライバを以下の URL からダウンロードしてきます。お使いの OS のバージョ ンにあったドライバをダウンロードしてください。

URL: https://www.fujixerox.co.jp/download/docucentre/5\_c2276/

ダウンロードするファイルは「Print Driver for Mac OS X」を選択してください。

を録日 2015年10月23日 「ージョン 1.5 Please download this driver if your printer does not equip with PostScript <sup>®</sup> options.	int Driver fo	r Mac OS X			
<ul> <li>パージョン 1.5</li> <li>Please download this driver if your printer does not equip with PostScript* options.</li> </ul>	登録日	2015年10月23日			
Please download this driver if your printer does not equip with PostScript <sup>®</sup> options.	ージョン 1.5				
This printer driver can be used in both English and Japanese OS environments.	現要	Please download this driver if your printer does not equip with PostScript <sup>®</sup> options. This printer driver can be used in both English and Japanese OS environments.			

 ダウンロードした dmg ファイルをダブルクリックし、さらに、PKG ファイルをダブルクリ ックし、画面に従ってインストール行います。



1. 「システム環境設定」から「プリンタとスキャナ」を選択します。



2. 以下のような画面が表示されますので、「IP」をクリックしてください。



 以下の画面のように「アドレス」、「プロトコル」、「名前」、を設定してください。
 「ドライバ」は"ソフトウェアを選択"を選択後、一覧から「FX Print Driver for Mac OS X」を選択してください。

## 【ご注意!】

「FX DocuCenter-V C2276・・・」というドライバは選択しないようにしてください!選択してしまうと、印刷時に異常終了 (106-749) JCL コマンドエラーが発生し、印刷できませんので ご注意ください。

	追加
	Q. 検索
デフォルト IP	Windows 検索
アドレス	: 192.168.10.100
	完全で正しいホスト名およびアドレスです。
プロトコル	: LPD (Line Printer Daemon)
キュー	
	デフォルトキューの場合は、空のままにします。
名前:	GrinSpaceのプリンター
相示·	
場所:	
場所: ドライバ:	自動選択
場所: ドライバ:	自動選択 ✓ 一般的な PostScript プリンタ
場所: ドライバ:	自動選択 ✓ 一般的な PostScript プリンタ 一般的な PCL プリンタ
場所: ドライバ:	自動選択 ✓ 一般的な PostScript プリンタ 一般的な PCL プリンタ ソフトウェアを選択
場所: ドライバ:	自動選択 ✓ 一般的な PostScript プリンタ 一般的な PCL プリンタ ソフトウェアを選択 その他

. p.	EX Euji Xerox D95 Kanji v3018 103 PS 12
	FX Print Driver for Mac OS X v1.5
	HP DeskJet Series
	HP LaserJet Series PCL 4/5

		迫加			
<b>♀</b> 🛞	<b>_</b>		Q	検索	
フォルト IP V	Windows			検索	
アドレス:	192.168.10.100				
	完全で正しいホスト名	およびアドレスで	です。		
プロトコル:	LPD (Line Printe	er Daemon)			$\bigcirc$
+:					
	デフォルトキューの場	合は、空のままに	こします。		
	デフォルトキューの場	合は、空のままは	こします。		
	デフォルトキューの場	合は、空のままに	こします。		
名前:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン	合は、空のままは ・ター	こします。		
名前:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン	合は、空のままは ・ター	こします。		
名前: 場所:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン	合は、空のままに ッター	こします。		
名前: 場所: ドライバ:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン FX Print Driver fo	合は、空のままに ッター Ir Mac OS X v	こします。 1.5		
名前: 場所: ドライバ:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン   FX Print Driver fo	y合は、空のままに yター r Mac OS X v	こします。		
名前: 場所: ドライバ:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン FX Print Driver fo	合は、空のままに ッター r Mac OS X v	こします。 1.5		追加
名前: 場所: ドライバ:	デフォルトキューの場 GrinSpaceのプリン FX Print Driver fo	合は、空のままに ッター r Mac OS X v	こします。		○

5. 最初の追加画面へ戻ってきますので、プリンターが追加されていることをご確認くださ い。これで、プリンターの設定は終わりです。 プリンタ横のマニュアルに従って印刷し てください。

es GrinSpaceのプリン	ター
プリントキューを オプションとサプ	潤く
場所: 種類: FX Print Driver for Mad 状況: 待機中	c OS X v1.5
ネットワークでこのプリンタを共有	"共有"環境設定
デフォルトのプリンタ: 最後に使用したプリ	ンタ
	ies GrinSpaceのプリン プリントキューを オプションとサプ 場所: 温慧: FX Print Driver for Ma 状況: 特優中 ネットワークでこのプリンタを共有 デフォルトのプリンタ: 最後に使用したプリ